

TAL-6302D04.02S

Interruptor Light 63 KNX, 2 pares, RGBW, blanco studio brillante, conmutación_persianas, Secure



Descripción del producto:

El interruptor Lite 63 MDT es un interruptor KNX neutro con LED de estado RGBW ajustables, apto para interruptores de 63 mm de distintos fabricantes. Los botones de conmutación dispuestos en vertical pueden configurarse como par de botones (dos superficies) o como botones individuales. Además de las funciones de conmutación, variación, persianas, creación de escenas o transmisión de valores, hay otras muchas funciones entre las que elegir. El interruptor Lite 63 dispone de 4 módulos lógicos integrados. KNX Data Secure

Funciones del producto:

- **KNX Data Secure**, BCU integrada
- **Interfaz virtual en la ETS**
- Apto para interruptores de 63 mm como, p. ej.: gama 63 MDT o Busch-Jaeger future linear, solo, carat y Busch-axcent
- Los botones se pueden ajustar como par de botones o botones individuales
- **Dimmer inteligente de un solo botón**
- Función avanzada "Enviar valores"
- Funcionamiento con uno o dos interruptores para conmutación, variación, persiana, valores
- Conmutación de hasta cuatro valores o escenas
- Pulsación de botón corta/larga con 2 objetos
- **Innovador control de grupo con pulsación larga/extralarga**
- Multi-touch function, transmite hasta 4 valores a uno o a diferentes objetos
- **Dos LED de estado RGBW por par de botones**
- **Brillo LED controlable con objeto de día/noche o de luminosidad**
- 4 bloques lógicos
- Montaje en la caja de mecanismos con anillo de retención suministrado

Datos técnicos:

Dispositivo	Tipo de dispositivo	Botón BE
	Número de artículo	TAL-6302D04.02S
	EAN / GTIN	4251916115975
	Color	Blanco studio, brillante
	Dimensiones (Al x An x Pr)	63 x 63 x 25 mm
	Peso, bruto (incl. embalaje)	0.075 kg
	Grado de protección	IP20
	Tipo de instalación y fijación	Montaje empotrado
	Anillo de retención suministrado	Anillo de retención A
	Posición de montaje	cualquiera
	Peso, neto	0.048 kg
Operación	Número de botones	2 pares de botones/4 superficies de botón
	Símbolo	I/O y up/down
	Número de LED	4 x RGBW (estado)
KNX	Tensión nominal KNX	30 V DC SELV
	Rango de tensión KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Consumo de energía del bus KNX, típico	< 0,5 W
	KNX Medium	TP-256 con compatibilidad long frame
	Programa de aplicación KNX	a partir de ETS 5 (versión actual)
Condiciones ambientales	Temperatura ambiente durante el funcionamiento	0 ... 45 °C
	Almacenamiento	-20 ... +55 °C
	Humedad	< 95 %
	Condensación permitida	No
Conexiones	Sensor de temperatura	Sin
	Tipo de conexión KNX	Borna enchufable KNX
	Diámetro de cable KNX	0,6 ... 0,8 mm, conductor sólido